

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ МАШИНЫ  
«МИНИКА 1105МИК»**

**Таблица 1 - Включение ККМ и открытие смены**

Действия кассира	Показания индикатора
1) Включить ККМ нажатием клавиши  . На индикаторе отображается дата.	01.01.2019
2) Сверяем дату. Если дата верная, нажать <b>ИТ</b> На индикаторе отобразится время в формате: часы, минуты, секунды	13.10.55
3) Сверяем время. Если время неверное, нажать <b>ПИ</b> и ввести текущее время в формате: часы, минуты, секунды	12.00.00
4) Нажать <b>ИТ</b> .	ПРОВ.СКНО
При прохождении проверки подключения и связи, на чековой ленте распечатывается сообщение: <b>«ТЕСТ СКНО: СКНО ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕИСПРАВНО»</b> (если блок СКНО не подключен, неисправен или имеет плохой контакт шлейфов) Или <b>«ТЕСТ СКНО: ЗАПРОС СТАТУСА СКНО ВЫП. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА!»</b> (При соединении блока СКНО с сервером)	?
5) Нажать <b>ИТ</b> .	<b>П?</b>
6) Ввести пароль <b>000000</b> (6 нулей)	0.00
7) Введите сумму, нажать <b>ИТОГ</b>	

**Таблица 2 - Настройка даты**

Действия кассира	Показания индикатора
1) Нажать клавишу <b>РЖ</b> 3 раза	ПРГ ?
2) Нажать клавишу <b>ИТ</b>	П ?
3) Ввести пароль <b>000000</b> (6 нулей)	ПРГЧ ?
4) Нажать клавишу <b>ПИ</b> 3 раза	ПРГД ?
5) Нажать клавишу <b>ИТ</b>	
6) Нажать клавишу <b>ПИ</b>	
7) Ввести верную дату в формате <b>ДД.ММ.ГГГГ</b> . Например: 11.06.2019	11.06.2019
8) Выйдет чек <b>«ПОВТОРИТЕ ВВОД ДАТЫ»</b> . Нажать клавишу <b>ПИ</b> и ввести дату повторно	11.06.2019
9) Нажать клавишу <b>ИТ</b> , выключить кассу	

<b>Таблица 3</b>	
<b>Оформление чека продажи наличным расчетом</b>	
Действия кассира	Показания индикатора
1) Открыть смену (см. табл. 1)	0,00
2) Ввести стоимость товара	2,50 (пример)
3) Для оформления количества товара нажать *, ввести числовое значение количества	ПРГЧ ?
4) Нажать клавишу СК , затем 1	ПРГД ?
5) Нажать клавишу ПИ, ввести сумму, внесенную покупателем	5,00
6) Нажать клавишу ИТ	
<b>Оформление чека продажи безналичным расчетом</b>	
1) Открыть смену (см. табл. 1)	0,00
2) Ввести стоимость товара	2,50 (пример)
3) Для оформления количества товара нажать *, ввести числовое значение количества	ПРГЧ ?
4) Нажать клавишу СК , затем 1	ПРГД ?
5) Нажать клавишу БНАЛ	БНАП?
6) Нажать клавишу ИТ	

<b>Таблица 4</b>	
<b>Внесение наличных денег в кассу</b>	
Действия кассира	Показания индикатора
1) Открыть смену (см. табл. 1)	0,00
2) Нажать клавишу ВН+	ВНЕС 0.00
3) Ввести сумму, вносимую в кассу	
4) Нажать клавишу ИТ	
<b>Выплата наличных денег из кассы</b>	
1) Нажать клавишу ВП	ВЫП 0.00
2) Ввести необходимую сумму	
3) Нажать клавишу ИТ	

<b>Таблица 5</b>	
Действия кассира	Показания индикатора
<b>Отмена чека (до закрытия чека)</b>	
1) При необходимости отмены чека, нужно нажать клавишу 	КОРР 0.00
2) Нажать клавишу ИТ	

**Аннулирование чека (после закрытия чека)**

1) Когда на индикаторе светится ИТОГ последнего чека, надо нажать клавиши <b>ПИ</b> и <b>АН ВЗ</b>	АНН.ЧЕ. ?
2) Нажать клавишу <b>ИТ</b>	

**Таблица 6 - Возврат товара**

(возврат наличных средств из секции возможен только при наличии в кассе денег)

Действия кассира	Показания индикатора
1) Нажать клавишу <b>АН ВЗ</b>	П ?
2) Ввести пароль <b>000000</b> (6 нулей)	ВОЗВ 0.00
3) Ввести сумму возврата, нажать <b>СК</b> и <b>1</b>	НАЛ ?
4) Для возврата наличных средств нажать клавишу <b>ИТ</b>	
5) Для возврата безналичных средств нажать клавишу <b>БНАЛ</b>	БНАЛ ?
6) Нажать клавишу <b>ИТ</b>	

**Таблица 7 – Режим отчетов и гашений**

Действия кассира	Показания индикатора
<b>Снятие сменного отчета без гашения (X-отчет)</b>	
1) Нажимать клавишу <b>РЖ</b> до появления на дисплее:	ОБГ ?
2) Нажать клавишу <b>ИТ</b>	П ?
3) Ввести пароль <b>000000</b> (6 нулей)	ОБГ 1 ?
4) Нажать клавишу <b>ИТ</b>	
<b>Снятие сменного отчета с гашением (Z-отчет)</b>	
1) Нажимать клавишу <b>РЖ</b> до появления на дисплее:	ОСГ ?
2) Нажать клавишу <b>ИТ</b>	П ?
3) Ввести пароль <b>000000</b> (6 нулей)	ОСГ 1 ?
4) Нажать клавишу <b>ИТ</b>	РАСПЕЧ?
5) Если нужно распечатать контрольную ленту, нажать <b>ИТ</b> , затем <b>С</b>	
6) Если контрольная лента не нужна, нажать <b>С</b> , затем <b>ИТ</b>	